Załącznik nr 6b

BILANS PRĄDOWY

Urządzenie	INTEGRA 128 Plus

Budynek A

Transformator zasilający:

Symbol:	EIZ 75VA/20V	
Wydajność prądowa:	3.75	[A]

Zasilacz urządzenia:

wydajność prądowa	3.50
obciążalność wyjść	2.00

Lp.	Urządzenie	Symbol	Ilość [szt]	Jedn. pobór prądu w dozorze [A]	Jedn. pobór pradu w alarmie [A]	Wartość poboru prądu w dozorze [A]
1	płyta główna	128Plus	1	0.130	0.200	0.130
2	manipulator	INTKLCD-GR	3	0.017	0.101	0.051
3	eksp. we.	CA64-E	4	0.070	0.070	0.280
4	eksp. wy.	CA64-O-R	3	0.036	0.196	0.108
5	czujka dualna	SILVER	2	0.018	0.025	0.036
6	czujka PIR	GRAPHITE	7	0.012	0.014	0.084
7	czujka zalania	FD-1	14	0.003	0.004	0.042
					Suma:	0.731

Czas dozoru	4.00	[h]
Czas alarmu	0.25	[h]
Dobrany akum	7.00	[Ah]
Czas ładowania akumulatora do 80% nomimalnej pojemności	72.00	[h]
Ustawiony prąd ładowania akumulatora	1.50	[A]

Wymagana min. pojemność akumulatora	4.15	[Ah]	warunek spełniony
Wymagany prąd ładowania akumulatora	0.08	[A]	warunek spełniony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013