

Seria ACA Akcesoria dla systemu kontroli dostępu**ACA 000 osłona przeciwdeszczowa**

- wykonana z przezroczystego pleksiglasu
- zabezpiecza czytniki przed deszczem i śniegiem
- nadaje się do wszystkich typów czytników i klawiatur

Wymiary : 225*210*170 mm

Ciężar: 200g

**ACA001 przycisk wyjścia**

- do montażu natynkowego
- przycisk chwilowy

Wymiary: 63*63*35mm

Ciężar: 25g

**ACA 102- interfejs Wieganda**

- umożliwia podłączenie czytników innych firm do systemu kontroli dostępu ARITECH
- w metalowej obudowie z wyłącznikiem sabotażowym
- zgodny z większością stosowanych czytników Wieganda
- umożliwia montaż systemu ARITECH w instalacjach , gdzie są już zamontowane czytniki innych firm

Interfejs Wieganda umożliwia dołączenie do kontrolera ARITECH dowolnych czytników, stosujących do komunikacji protokoł Wieganda. Może być wykorzystany np. dla czytników HID oraz CODEGUARD, umożliwiając ich dołączenie do pętli prądowej kontrolerów ARITECH. Interfejs musi być stosowany dla każdego czytnika w systemie, co oznacza , że dla instalacji z jednym kontrolerem i czterema czytnikami należy zastosować cztery interfejsy.

Napięcie zasilania: 12Vdc (z kontrolera)
 Pobór prądu: 50mA
 Obudowa: Metalowa, z wył. Sabotażowym
 Temperatura pracy: od +5 do +40 stopni
 Programowanie: Z ręcznego programatora lub komputera
 Wymiary: 198*122*52 mm
 Ciężar: 475g

**ACA101-karta przekaźników**

- * umożliwia rozszerzenie ilości wejść/wyjść kontrolera ACC1 oraz ACC4
 - * wejścia i wyjścia przeznaczone do współpracy z systemami alarmowymi
 - * na każdej karcie 8 wejść oraz 8 wyjść
 - * zasilana z kontrolera
 - * wymaga programowania kontrolera z komputera (program ACP4W lub ACP500W)
 - * możliwość wpięcia dwóch kart do każdego kontrolera
- Zastosowanie kart przekaźnikowych znacznie poszerza możliwości współpracy kontrolerów kontroli dostępu z systemami alarmowymi. Istnieje możliwość zaprogramowania czterech trybów pracy wejść i wyjść:





Kontrola drzwi

Ten tryb umożliwia monitorowanie stanu drzwi nie wyposażonych w czytniki. Takie drzwi, wyposażone w przyciski wyjścia, czujki otwarcia oraz elektrozaczepy mogą być dołączone dodatkowo, niezależnie od ilości drzwi wyposażonych w czytniki. Wszelkie informacje o stanie drzwi monitorowanych są przekazywane do komputera.

Sterowanie linii alarmowych

Oprogramowanie ACP4W oraz ACP500W pozwala na współpracę systemu kontroli dostępu z dowolnym systemem alarmowym. Poprzez wyjścia alarmowe na kartach przekaźnikowych można sterować zazbrajaniem linii lub obszarów, dzięki wejściom alarmowym można przekazywać do kontrolerów informacje o alarmach i stanach linii lub obszarów. Zazbrajanie może być zarówno automatyczne, jak i ręczne, wykonywane przez posiadacza ważnej karty. Przy zazbrajaniu automatycznym, możliwe jest wykorzystanie buzzera, ostrzegającego zanim system alarmowy zostanie włączony.

Ogólne linie wejścia / wyjścia

W tym trybie, możliwe jest zdefiniowanie związków pomiędzy wejściami i wyjściami na kartach przekaźnikowych. Aktywacja danej linii może spowodować uruchomienie wybranego wyjścia (na określony czas, programowany w kontrolerze).

Pre-definiowane wyjścia

W tym trybie pracy, wyjścia są już fabrycznie oprogramowane do przekazywania informacji o stanie systemu kontroli dostępu: nieautoryzowane otwarcie drzwi, wpisanie kodu przymusu, alarm, nie zamknięte drzwi, itd.)

Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 lub 24V dc (z kontrolera)
Pobór prądu:	
Przy 12Vdc	Maks.320mA
Przy 24Vdc	Maks.200mA
Montaż	Wewnątrz kontrolera, na dołączonych kołkach montażowych
Temperatura pracy	+5 do +40 stopni
Programowanie:	Z komputera PC i oprogramowania ACP4W lub ACP500W
Wymiary:	100*80*25mm

Jak zamawiać:

ACA000	Ostona przeciwdeszczowa
ACA001	Przycisk wyjścia natynkowy
ACA101	Karta przekaźnikowa
ACA102	Interfejs Wieganda



Akcesoria serii ACA spełniają wymagania normy EMC dyrektywa 89/336/EMC

ARITECH POLAND
ul. Litewska 4
80-719 Gdańsk
Tel. 058-301.38.31
Fax 058-301.14.36

ARITECH POLAND
ul. Szpacza 2
04238 Warszawa
Tel. 022-611.43.18
Tel./Fax 022-611.43.17

ARITECH EUROPE
Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Sales and service centres: Austria, Baltic States, Belgium, CR, Denmark, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, SR, Sweden.

Aritech reserves the right to change specifications without notice

LFACA18

1098/P